

2-Kanal High-Level Adapter mit Remote Ausgang | Artikel-Nr.: 30.5000-03

Verbinden Sie das graue Kabel (+) und das grau/schwarze Kabel (-) mit dem rechten Lautsprecherausgang des Autoradios.

Verbinden Sie das weiße Kabel (+) und das weiß/schwarze Kabel (-) mit dem linken Lautsprecherausgang des Autoradios.

Connect line output converter yellow wire to VCC +12V;

Connect line output converter black wire to ground;

Connect line output converter blue wire to remote turn-on for amplifier;

If there is only one stereo minus, Connect both line output converter minus wires to it,

The RCA jacks are the output for the line output converter, 6:1 step down w/Adjust control pots for the desired output;

